



TABELLA CONNESSIONI

Morsetto Bus RS485 4 PIN

+: Positivo alimentazione	12Vcc	Cavo 1x0,5 minimo (dipende dalla distanza)
A: Bus RS485	bus	Cavo Intrecciato e schermato a bassa capacità (<100pF/m)
B: Bus RS485	bus	
-: Negativo alimentazione	Massa	Cavo 1x0,5 minimo (dipende dalla distanza)

Morsetto 3 PIN per connessione pulsanti (opzionale)

1: Ingresso pulsante non disturbare (utilizzare un contatto pulito privo di tensione es. pulsante / relè ecc.)	5V	Cavo 1x0,5
2: non definito		Cavo 1x0,5
C: Comune degli ingressii		Cavo 1x0,5

Morsetto 2 PIN per attivare il relè che abilita l'alimentazione stanza

C: Contatto Relè	250 VAC 5A resistivi 1250VA 150W	Cavo 1x1,5
C: Contatto Relè		Cavo 1x1,5

Note:

L'errato collegamento causa la rottura del dispositivo

	HILTRON security	Data 30/11/2018	Revisione 01
SCHEMA TIPICO PER TASCA BADGE " ARTEMIDE -1x3"			Pagina 1 di 1