



PROTEC4GSM

CENTRALE 4 ZONE CON COMBINATORE GSM + IR INCORPORATO

Funzioni

- Centrale antifurto 2 zone ritardate + 2 zone immediate + linea 24h.
- Uscita per azionamento apparecchiature esterne (Es: Luce, Caldaia, Condizionatore etc.) in automatico su inserimento / disinserimento impianto, o su comando locale da consolle, o da remoto tramite comunicazione telefonica, o tramite APP.
- Gestisce due ricetrasmittitori RF opzionali per i segnali radio delle periferiche Serie XR, fino a due DXR1 (esterni), connessi su bus RS485, oppure un DXR1 e un DXR2 posizionato
- Due modalità di parzializzazione impianto selezionabili da consolle, da inseritori, da radiocomando o tramite connessione remota GSM .

Caratteristiche Tecniche

Combinatore GSM incorporato	identificativo zone, autoesclusione da remoto
Modulo GSM	Quadriband
Led di controllo	presenza rete, tempo di uscita, stato allarme, stato zone, memoria allarme
Zone di protezione	4
Rivelatore incorporato tipo IRIN	può essere utilizzato semplicemente per la retroilluminazione) del display e tasti, oppure come antisabotaggio
Messaggio Vocale Comune	personalizzabile
Possibilità di comando	tramite consolle a distanza
Autoinibizione di ogni zona	(se non ripristinata) dopo aver generato un allarme
Messaggi vocali pre-registrati	per stato presenza rete , stato antifurto
Menù guida vocali	identificativo zone, autoesclusione semplice da remoto
Tensione nominale di alimentazione	230V
Corrente massima erogabile	2.6A (AL35SW)
Vano per batteria in tampone	(Batteria consigliata 12V7,5Ah)
Durata allarme regolabile	180 – 600sec.
Grado protezione del contenitore	IP30
Dimensioni (LxAxP)	280x230x96mm
Conforme alla norma	CEI EN 50131-1

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
 Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

